



מענה לשיחה ממתניה
 כשמתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה, יישמע צפצוף ויוצג מספר / שם מזוהה.
 ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה.
לחץ על לחצן קו המהבהב
. לחץ על החזק ענה
. לחזרה לשיחה הראשונה לחץ על לחצן קו המהבהב

ביצוע שיחה יוצאת
 ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה.
 1. הזן מספר היעד כולל קידומת
 2. הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה/ לחצן חייג
לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה


החזק / העברת שיחה עם התייעצות
 תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר לאחר התייעצות עם הנמען.
 1. במהלך שיחה לחץ על **העברה**
 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני)
 3. לחץ על **חייג** ונהל שיחת התייעצות עם הנמען
 4. להעברת השיחה לחץ על **העברה**
 5. להתייעצות ללא העברה לחץ **בטל**
בדגם עם לחצני שלוחות ניתן להעביר בלחיצה אחת על לחצן היעד ולנתק לאחר ההתייעצות

העברת שיחה ללא התייעצות
 תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען.
 1. במהלך שיחה לחץ על **הפנה**
 2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני)
 3. לחץ על **העברה**
 4. הועבר בהצלחה
בדגם עם לחצני שלוחות ניתן להעביר בלחיצה אחת על לחצן היעד ולנתק

שיחת ועידה
 תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים.
 1. במהלך שיחה לחץ על **ועידה**
 2. חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה.
 3. חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על **ועידה**
 4. **פיצול** מאפשר לסיים עם אחת השיחות ולהמשיך עם האחרת באמצעות חיצים ובטל החזק.

ספר טלפונים
 מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר מרשימה זו ניתן לחייג.
 1. לחץ על **ספריה**
 2. בחר **קשר**
 3. דפדף **וחייג** או **הוסף**

יומן שיחות
 מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו.
 מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בס. טלפונים.
 1. לחץ על **היסטוריה**
 2. בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה
 3. לחץ **חייג** / **אופציה** לשמירה

חיוג חוזר
 תכונה זו מאפשרת חיוג חוזר למספר האחרון שחויג על 
 *חיוג חוזר אוטומטי מוגדר לפעול בתפוס

תא קולי
 כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג **1 תא קולי חדש**
 לשמיעת הודעות יש ללחוץ על מקש ההודעות או לחייג את מספר השלוחה שלי.
 תתבקש להזין סיסמא (סיסמא ראשונית היא מספר השלוחה ומומלץ להחליפה).
 ניתן להיכנס לניהול התיבה הקולית להגדרה והקלטת פתיח אישי.

הפניית שיחות
 תכונה זו מאפשרת הגדרת העברת השיחות הנכנסות לשלוחה/מספר חיצוני.
 1. לחץ על **הפנייה** והגדר יעד
 * במוד אין מענה ניתן לקבוע את זמן הצלצול עד הפניית השיחה.

כיוון עוצמות ווליום וצלצול
 במהלך שיחה ניתן לכונן עוצמת השמע באמצעות לחצני **+ / -**
 ניתן לכונן עוצמת צלצול כאשר השפופרת מונחת באמצעות לחצני **+ / -**

הגדרות נפוצות

1. הגדרת לחיצה שלוחות:
 לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי להגדירו
2. **ביטול שיחה ממתניה**: תפריט < סיסמא = <123 שיחה ממתניה> בחר מופעל/מופסק < שמירה

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה

שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	*80
חטיפת שלוחה מצלצלת (מספר השלוחה = N)	*8+N
הקלטת שיחה (יש לאפשר הקלטה בהקשת קוד)	#9
פריצה לדיבורית (מספר השלוחה = N)	*99+N
ניהול תיבה קולית אחרת (מספר השלוחה = N)	*98+N
כניסה לחדרי ועידה בעברית	603
כניסה לחדרי ועידה באנגלית	604
חיוג ללא זיהוי (כחסוי)	9+??...